

---

# Service Bulletin 481290060103

## Four Micro Onde

**MODELE** : Chassis : Micro Onde JQxxx

**SUJET** : Fonctionne 1 minute puis s'arrête **ou** affiche F8E8

Sur nos micro-ondes avec chaleur tournante, un clapet motorisé permet de gérer l'ouverture/fermeture d'un volet en fonction du programme utilisé avec ou sans micro-ondes.

Ce clapet est commandé par un Moteur TT (rep 4220) identique en tous points au moteur de plateau tournant. Il a donc comme particularité, d'inverser son sens de rotation dès qu'il force (alimentation 220VAC).

Lors de la mise en marche de l'appareil, le moteur est commandé pour faire un cycle d'ouverture/fermeture du volet. Un contact se trouve en fin de course (0 ohms = volet fermé).

Pour que l'appareil fonctionne correctement il doit voir un changement d'état du contact dans la 1ère minute de fonctionnement, sinon l'électronique se met en défaut et coupe le programme **ou** affiche le code défaut F8E8.

Si vous rencontrez ce type de défaut, veuillez vérifier :

- le bon fonctionnement du moteur TT
- que le contact réagisse bien
- qu'il n'y ait pas un blocage mécanique ou une casse du système de volet.

