

2. Affichage défauts

Numéro défaut	Affichage panne: affichage vitesse LED clignotent	⊗ Ces pannes s'affichent dans les programmes de lavage, toutes les autres pannes uniquement dans le programme test SAV C'est la première panne apparue depuis la dernière mise sous tension de l'appareil qui s'affiche.		
Appareils avec display	Appareils sans display	Description panne	Remarque Cause possible	Conséquence Solution
⊗ 16	☼ ○ ○ ○ ○	Hublot non verrouillable	Hublot ouvert?	- Programme bloqué - Nouveau départ possible - Fermer hublot
⊗ 17	☼ ○ ○ ○ ○ ☼	Temps d'arrivée d'eau dépassé	- Robinet d'eau fermé - Filtres bouchés - Pression d'eau <1bar à l'électrovanne	- Ouvrir robinet d'eau - Programme bloqué, pompe redémarre après 5 min - Nouveau départ possible
⊗ 18	☼ ○ ○ ○ ☼ ○	Temps de vidange dépassé	- Pompe bouchée ou défectueuse - Niveau <N1 non atteint - Collecteur bouché - Pressostat défectueux	- Nettoyer la pompe - Interruption programme FATAL ERROR * Mais sans vidange pendant 90 sec
19	☼ ○ ○ ○ ☼ ☼	Temps de chauffe dépassé	- Circuit de chauffe défectueux - Thermostat non atteint - Sous-tension - Résistance entartrée	- Contrôler résistance et câblage - Pas de chauffe jusqu'à la fin du programme
20	☼ ○ ☼ ○ ○ ○	Chauffe inattendue	- CTN défectueuse - Relais de chauffe collé - Chauffe sur position de non-chauffe	- Interruption programme FATAL ERROR *
21	☼ ○ ☼ ○ ☼ ○ ☼	- Défaut dans le circuit d'entraînement - Montée en vitesse incontrôlée du moteur - Moteur ne tourne pas	- Court-circuit triac - Tachy défectueuse - Problème relais de réversion	- Plusieurs essais, interruption programme FATAL ERROR et mémorisation du défaut - Essais démarrage moteur jusqu'à la fin du programme - Interruption programme FATAL ERROR *
22	☼ ○ ☼ ○ ☼ ○ ○	Défaut CTN	- Court-circuit CTN - Coupure CTN - Câblage	- Pas de chauffe jusqu'à la fin du programme
⊗ 23	☼ ○ ☼ ○ ☼ ○ ☼	Aqua Stop déclenché	- Eau dans la cuve - Câblage	- Contrôler l'étanchéité du circuit d'eau - Contrôler l'interrupteur aquastop - Contrôler le câblage
40	BO ○ ☼ ☼ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	SE ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☼ ○ ○ ○	Défaut de synchronisation	- Problèmes secteur
63	☼ ☼ ☼ ○ ☼ ○ ☼ ○ ☼ ○ ☼ ○ ☼ ○	☼ ☼ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	Problème de sécurité fonctionnelle	- Défaut processeur Changer la commande

* Déroulement FATAL ERROR:

- Conserve tous les affichages sans modification
- Autorise la fonction d'info défauts, puis retour à l'état d'affichage précédent
- Autorise l'entrée dans le mode test et aucune réaction à toutes les autres manipulations

- Autoriser l'entrée dans le mode test et aucune réaction à toutes les autres manipulations	Description: Programme test F10- & S10-D/E/S	LCS: FR	Document No.: 5500 0000021355		Rev.: E, 1	Sheet-No.: 4
						of: 5
			Material No.: 9E+09		27.05.2008 Released	